

Omnitronic LH 015

Mischpult (Mini - Mischpult)



2-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer im Miniaturformat
* Mixt das Signal von 2 Audioquellen (Mikrofone, Instrumente oder Line-Pegel-Geräte) auf 1 Mono-Ausgang
* 1 Mono-Mic/Line-Eingang (6,3-mm-Klinke) mit separatem Lautstärkereglern
* 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch) mit separatem Lautstärkereglern
* 2 Mono-Masterausgänge (Cinch und 6,3-mm-Klinke) z. B. für Endstufe, Mischpult und Kopfhörer
* Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12 V DC 150 mA
Stromanschluss: Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand: >100 dB
Impedanz: Eingang Mikrofon: 10 kOhm
Eingang Line: 20 kOhm
Ausgang 50 Ohm
Gain: Mikrofon 32 dB
Line 20 dB
Maße: Breite: 9,5 cm
Tiefe: 7,3 cm
Höhe: 4 cm
Gewicht: 500 g

- Art: Mini-Mixer
- Kanäle: 2

57,50 UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

56,00 Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!