

# Tascam CD 400 UDAB

Mediaplayer (spielt Titel von CDs, USB - Speichermedien, SD - Karten und Bluetooth - Geräten)



Medien-Player mit Radio- und Bluetooth-Empfänger  
Der CD-400UDAB ist ein kompakter, fernsteuerbarer Mediaplayer im 19-Zoll-Format, der Titel von CDs, USB-Speichermedien, SD-Karten und Bluetooth-Geräten abspielen kann. Darüber hinaus enthält er einen Radioempfänger für UKW und DAB+ mit je 20 Voreinstellungen sowie einen Miniklinken-Eingang an der Gerätevorderseite, um beispielsweise Musik von tragbaren Musikspielern wiederzugeben. Der Radioempfänger verfügt über einen eigenen Ausgang, mit dem sich beispielsweise zwei Räume mit unterschiedlichen Musiksignalen versorgen lassen. Fernsteuern lässt sich das Gerät sowohl über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung RC-CD400 als auch über die eingebaute serielle RS-232C-Schnittstelle. Das Multitalent CD-400UDAB eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, etwa als Zuspeler im Tournee-Betrieb oder für die Hintergrundbeschallung in Restaurants, kleinen Geschäften oder öffentlichen Einrichtungen. Wiedergabe von Dateien auf CDs, USB-Speichermedien und CF-Karten  
Der CD-400UDAB ist ideal für Festinstallationen, bei denen ein breites Spektrum an Medien- und Dateiformaten für die

Wiedergabe gefordert ist. Sie können Audio-CDs sowie Audiodateien im WAV-, MP3-, AAC- und WMA-Format abspielen, die auf Daten-CDs, USB-Speichergeräten oder SD/SDHC-Karten gespeichert sind. Die Wiedergabemodi (fortlaufend, einzeln und zufällig) können auch mit der wiederholten Wiedergabe kombiniert werden, um einer Vielzahl von Situationen gerecht zu werden.

Audiowiedergabe von Bluetooth®-Geräten  
Sie können Audiodateien auch von Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablet-Computern und tragbaren Musikspielern wiedergeben. Nachdem Sie ein Gerät zum ersten Mal angeschlossen haben, lässt sich die drahtlose Verbindung durch einfaches Drücken der Pairing-Taste schnell wiederherstellen. Dadurch gelingt die Wiedergabe von  
Fortsetzung auf Seite 2

- fernsteuerbarer Mediaplayer im 19-Zoll-Format

**589,99**

#### Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

**49,17**

#### Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

#### Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

#### Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!  
Wir beraten Sie gerne persönlich.



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0  
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685  
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000  
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)

# Tascam CD 400 UDAB Mediaplayer (spielt Titel von CDs, USB - Speichermedien, SD - Karten und Bluetooth - Geräten)

Fortsetzung von Seite 1:

Audiodateien ganz einfach und ohne Probleme mit Kabeln oder Dateiformaten.

Eingang für andere Quellen

Dank einer Stereo-Miniklinkenbuchse (AUX IN) auf der Gerätevorderseite des CD-400UDAB können Sie auch Geräte für die Wiedergabe anschließen, die nicht über Bluetooth verfügen, wie etwa tragbare Musikspieler.

\* Äußerst kompakter Medienplayer für den Rackeinbau mit DAB+/UKW-Radioempfänger und Bluetooth

\* Zahlreiche Wiedergabequellen:

\* Wiedergabe von Audio-CDs

\* Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien auf CD

\* Wiedergabe von Audiodateien auf SD und USB-Speichermedien (MP3, AAC, WAV, WMA)

\* DAB+/UKW-Radio (Ausgabe über eigene oder gemeinsame Ausgangsbuchsen)

\* Wiedergabe von Dateien auf einem Smartphone oder Computer über eine Bluetooth-Verbindung

\* Wiedergabe von anderer Audioquellen über eine AUX IN-Buchse auf der Gerätevorderseite

\* Unterstützte CD-Formate: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (nur CD-DA-Format) sowie Daten-CDs mit MP3- oder WMA-Dateien

\* CD-Laufwerk mit Einzugsschacht

\* Zifferntasten für direkte numerische Titelwahl

\* Drei Wiedergabemodi: Normale Wiedergabe, Einzeltitelwiedergabe, Zufallswiedergabe

\* Wiederholte Wiedergabe (alle Titel, Einzeltitel, A -- B-Abschnitt)

\* Inkrementelle Wiedergabe erlaubt es, mit jedem Drücken der Wiedergabetaste zum jeweils nächsten Titel zu springen (funktioniert mit CDs, SD-Karten, USB-Sticks)

\* Resume-Funktion erlaubt es, die Wiedergabe dort fortzusetzen, wo sie zuletzt beendet wurde

\* Ordnerwiedergabe mit SD- und USB-Speichermedien

\* Kopieren von CD oder Radio auf SD- oder USB-Speichermedien (MP3-Format)

\* Zeitanzeige für verstrichene und verbleibende Zeit des aktuellen Titels sowie verstrichene und verbleibende Gesamtzeit

\* Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (Timer-Wiedergabe)

\* Tastensperre zur Vermeidung von Fehlbedienung

\* Speicher zum Schutz vor Aussetzern

\* Symmetrische Analogausgänge für alle Signale (XLR)

\* Unsymmetrischer Analogausgang für alle Signale (Cinch)

\* Unsymmetrischer Analogausgang für Radio-Signal (Cinch)

\* Fernsteuerung über serielle

RS-232C-Schnittstelle (Sub-D, 9-polig)

\* Optionale Ethernet-Interfacekarte (IF-E100) für die externe Steuerung über ein Netzwerk (Telnet-Protokoll)

\* Kopfhörerausgang mit eigenem Pegelsteller

\* Hintergrundbeleuchtetes LC-Display

\* Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

\* Mitgeliefertes Zubehör: Abnehmbares

Netzkabel, Infrarot-Fernbedienung RC-CD400, Schraubensatz für den Rack-Einbau,

UKW-Antenne,

Benutzerhandbuch Datenträger- und

Dateiformate Unterstützte

Medien USB-Sticks 512 MB --

64 GB SD-Karten 512 MB -- 2

GB SDHC-Karten 4 -- 32

GB CD CD-DA, CD-ROM, CD-R,

CD-RW (nur CD-DA-Format) Unterstützte

Dateisysteme FAT16,

FAT32 Unterstützte

Dateiformate CD-DA 44,1 kHz,

16 Bit MP3 44,1 kHz, 48 kHz, 32 --

320 kbit/s und VBR (MPEG 1/2 Audio Layer

3) WAV (nur SD, USB) 44,1 kHz, 48

kHz, 16 Bit WMA 44,1 kHz, 48 kHz,

32 -- 320 kbit/s und VBR (WMA-Version 9,

DRM nicht unterstützt) AAC (nur SD,

USB) 44,1 kHz, 48 kHz, 8 -- 320 kbit/s und

VBR (MPEG 4 AAC-LC Audio

Stream) Anzahl der Audiokanäle 2

Kanäle (stereo), 1 Kanal

(mono) Aufnahmeformat MP3

(44,1 kHz, 96/128/192/320

kbit/s) Bluetooth-Empfänger Bluetooth

-Version 4.2 Sendeklasse Klasse

2 Unterstützte Profile A2DP,

AVRCP Unterstützte

A2DP-Codecs SBC, AAC,

aptX Unterstützte

A2DP-Kopierschutzmechanismen SCMS-T

Radioempfänger Frequenzbereich F

M: 87,5 -- 108 MHz

DAB: Band III, 174 -- 240

MHz Antennenanschluss F-Buchse, 50

&Omega;, unsymmetrisch Analoge

Audioeingänge und

-ausgänge AUX-Analogeingang

(unsymmetrisch) 3,5-mm

Stereo-Miniklinkenbuchse Nominaler

Eingangsspegel -- 20 dBV (0,1

Vrms) Maximaler Eingangsspegel -- 4

dBV (0,63

Vrms) Eingangsimpedanz >=;10

k? Analoge Audioausgänge (Haupt,

symmetrisch) XLR-3-31 (1: Heiß

(+), 3: Kalt (-)) Nominaler

Ausgangsspegel +4 dBu (1,23 Vrms, keine

Pegelabsenkung gewählt) Maximaler

Ausgangsspegel +20 dBu (7,75 Vrms, keine

Pegelabsenkung

gewählt) Ausgangsimpedanz 100

&Omega;, Analoge Audioausgänge (Haupt,

unsymmetrisch) Cinchbuchsen Nomina

ler Ausgangsspegel -- 10 dBV (0,316 Vrms,

keine Pegelabsenkung gewählt) Maximaler

Ausgangsspegel +6 dBV (2,0 Vrms, keine

Pegelabsenkung

gewählt) Ausgangsimpedanz 200

&Omega;, Analoge Audioausgänge (Radio,

unsymmetrisch) Cinchbuchsen Nomina

ler Ausgangsspegel -- 10 dBV (0,316 Vrms,

keine Pegelabsenkung gewählt) Maximaler

Ausgangsspegel +6 dBV (2,0 Vrms, keine

Pegelabsenkung

gewählt) Ausgangsimpedanz 200

&Omega; Kopfhörerausgang 6,3-mm-St

ereoklinkenbuchse Maximale

Ausgangsleistung >=;20 mW + 20 mW

(Verzerrung THD+N: Serielle

Schnittstelle RS-232C Sub-D,

9-polig Leistungsdaten

Audio Frequenzbereich 20 Hz -- 20

kHz, ±1 dB (Fs: 44,1 kHz, 48 kHz,

JEITA) Verzerrung (THD) <=;0,005 %

(JEITA) Fremdspannungsabstand >=;9

5 dB (JEITA) Dynamikumfang >=;90

dB

(JEITA) Übersprechdämpfung >=;90

dB (JEITA) Stromversorgung und sonstige

Daten Netzspannung AC 100 -- 240 V,

50/60 Hz Leistungsaufnahme 20

W Abmessungen über alles (B x H x

T) 483 mm x 47 mm x 296

mm Gewicht 3,3 kg Zulässiger

Betriebstemperaturbereich 5 -- 35

°C Mitgeliefertes Zubehör Abnehmbares

Netzkabel, Infrarot-Fernbedienung RC-CD400,

Schraubensatz für den Rack-Einbau,

UKW-Antenne,

Benutzerhandbuch Optionales

Zubehör Ethernet-Netzwerkarte (IF-E100)

ermöglicht die Steuerung des Geräts über ein

Netzwerk (Telnet-Protokoll)



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0  
 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685  
 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000  
 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)